TAB Mittelspannung Stadtwerke Glauchau - Anhang J Layout Hinweisschilder

Bezeichnung der Station
Anbringung innen an der Zugangstür zur MS-Schaltanlage
bei mehrflügeligen Türen am zuerst öffnenden Flügel
Anlagenbezeichnung der Trafostation bei kurzen Namen einzeilig, bei längeren Namen zweizeilig
Größe: 300 mm x 200 mm
Schriftgröße an Schildgröße anpassen – so groß wie möglich
Schriftart: Segoe UI fett oder Arial fett

T0815 Karl Mayer	**T9999 Plasmatechnik Schönau**

Beschilderung gasisolierte MS-Schaltanlagen
Bezeichnung MS-Abgang der Schleifenzellen zweizeilig, bei längeren Namen maximal dreizeilig, mit Angabe der Zellennummer
Größe: entsprechend der Beschriftungsfelder der MS-Anlage
Schriftgröße an Schildgröße anpassen – so groß wie möglich
Schriftart: Segoe UI fett oder Arial fett

K01	**T0815 Karl Mayer**	**J02**	**T9999 Plasmatechnik Schönau**

Hinweisschild Schalthandlungen und Eigentumsgrenze - **Eigentumsgrenze an den Durchführungen**
Schriftfarbe Schalthandlungen: rot
Schriftfarbe Eigentumsgrenze: schwarz
Anbringung an den Steckblenden der Schleifenzellen
Größe: entsprechend der Breite der Steckblenden – ganze Breite ausnutzen
Schriftgröße an Schildgröße anpassen – so groß wie möglich
Schriftart: Segoe UI fett oder Arial fett

Durchführen von Schalthandlungen nur durch Verteilernetzbetreiber **Eigentumsgrenze an den Durchführungen der Leitungsabgänge**

TAB Mittelspannung Stadtwerke Glauchau - Anhang J Layout Hinweisschilder

Hinweisschild Schalthandlungen und Eigentumsgrenze - **Eigentumsgrenze Sammelschiene zwischen zwei MS-Zellen**
Schriftfarbe Schalthandlungen: rot
Anbringung an den Steckblenden der Schleifenzellen
Größe: entsprechend der Breite der Steckblenden – ganze Breite ausnutzen
Schriftgröße an Schildgröße anpassen – so groß wie möglich
Schriftart: Segoe UI fett oder Arial fett

Durchführen von Schalthandlungen nur durch Verteilernetzbetreiber

Schriftfarbe Eigentumsgrenze: schwarz
Anbringung nach Absprache mit den Stadtwerke Glauchau
Größe: nach Absprache mit den Stadtwerke Glauchau
Schriftgröße an Schildgröße anpassen – so groß wie möglich
Schriftart: Segoe UI fett oder Arial fett

Eigentumsgrenze 10-kV-SS zwischen Zelle K00 und K00

Beschilderung luftisolierte MS-Schaltanlagen
Bezeichnung MS-Abgang der Schleifenzellen einzeilig, bei längeren Namen maximal zweizeilig, mit Angabe der Zellennummer
Größe: Breite entsprechend der Breite der Zellen der MS-Anlage, Höhe 100 mm
Schriftgröße an Schildgröße anpassen – so groß wie möglich
Schriftart: Segoe UI fett oder Arial fett

K01	**T0815 Karl Mayer**

J02	**T9999 Plasmatechnik Schönau**

Hinweisschild Schalthandlungen und Eigentumsgrenze - **Eigentumsgrenze an den Kabelendverschlüssen**
Schriftfarbe Schalthandlungen: rot
Schriftfarbe Eigentumsgrenze: schwarz
Anbringung an den Zellentüren der Schleifenzellen
Größe: 300 mm x 200 mm
Schriftgröße an Schildgröße anpassen – so groß wie möglich
Schriftart: Segoe UI fett oder Arial fett

TAB Mittelspannung Stadtwerke Glauchau - Anhang J Layout Hinweisschilder

Durchführen von Schalthandlungen nur durch Verteilernetzbetreiber

Eigentumsgrenze an den Kabelendverschlüssen der Leitungsabgänge

Hinweisschild Schalthandlungen und Eigentumsgrenze - **Eigentumsgrenze Sammelschiene zwischen zwei MS-Zellen**
Schriftfarbe Schalthandlungen: rot
Anbringung an den Zellentüren der Schleifenzellen
Größe: 300 mm x 200 mm
Schriftgröße an Schildgröße anpassen – so groß wie möglich
Schriftart: Segoe UI fett oder Arial fett

Durchführen von Schalthandlungen nur durch Verteilernetzbetreiber

Schriftfarbe Eigentumsgrenze: schwarz
Anbringung nach Absprache mit inetz
Größe: nach Absprache mit inetz
Schriftgröße an Schildgröße anpassen – so groß wie möglich
Schriftart: Segoe UI fett oder Arial fett

Eigentumsgrenze 10-kV-SS zwischen Zelle K00 und K00

Hinweisschild Steckdosen
wenn Steckdosen in der Station nicht über einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen sind, muss an diesen ein Hinweisschild angebracht werden

Größe: entsprechend der Steckdose
Schriftgröße an Schildgröße anpassen – so groß wie möglich
Schriftart: Segoe UI fett oder Arial fett

TAB Mittelspannung Stadtwerke Glauchau - Anhang J Layout Hinweisschilder

Nach den geltenden Regeln der Elektrotechnik (DIN VDE 0100) ist der Betrieb dieser Steckdose nur über einen temporär angeschlossenen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) zulässig!

$I_{\triangle N} \leq$ **30 mA**